

## MEMO D'UTILISATION

PROGRAMMATION  
DE VOTRE POSTE**Rappel de rendez-vous**

MARCHE A SUIVRE    ANNULATION

7 1 + HHMM    7 1 + 9  
(4 chiffres HHMM : Heures/Minutes du rendez-vous)

**Enregistrement de touches répertoire sur des touches de lignes**

Program./ + 5    Program./ + 5  
Transfert    Transfert

+ Lx à enregistrer + Lx à effacer  
+ n° à enregistrer

+ Program./    + -+ Program./  
Transfert    Transfert

+ C    + C

**Modification du mot de passe**

7 9 + ancien mot de passe  
+ nouveau mot de passe

**Verrouillage du poste**

7 8    7 8 + mot de passe

**Mise en veille dans un groupement**

6 8    6 8


**Activation du pilotage**

6 7    6 7


**Réglage de la mélodie de sonnerie**

Program./Transfert + 2 +   
pour atteindre la sonnerie de votre choix  
+ C

**Réglage du volume de sonnerie**

Program./Transfert + 2 +  - ou  
+ pour atteindre le volume souhaité  
+ C


**Réglage du volume du haut-parleur**

Program./Transfert + 3 +  - ou  
+ pour atteindre le volume souhaité  
+ C

## MEMO D'UTILISATION

## ACCÉDER À VOTRE BOÎTE VOCALE

Lorsque la touche L4  
clignote, vous avez  
un message dans  
votre boîte

 L4 + reportez-vous au guide  
d'utilisation de la messagerie vocale

MEMO D'UTILISATION  
Postes numériques  
Dialog 3210

Ericsson S.A.  
1, rue Nicolas Appert  
92297 Châtenay-Malabry Cedex  
Tél : + 33 (0) 1 40 83 75 00  
Fax : + 33 (0) 1 40 83 76 76  
www.ericsson.fr

8500044

Document non contractuel. Imp. Frazier Paris

Renvoi	Renvoi	Renvoi
Programmation/ Transfert	Programmation/ Transfert	Programmation/ Transfert
L4	L4	L4
L3	L3	L3
L2	L2	L2
L1	L1	L1

# MEMO D'UTILISATION

## TERMINER UNE COMMUNICATION OU ANNULER UNE OPÉRATION EN COURS

C

## APPELER

*Numéroter en mains-libres*

Composez le n° sans + pour dialoguer avec votre correspondant

*La standardiste*

**9**

*A l'extérieur*

**0** + n° de votre correspondant

*Un n° abrégé*

**2** + n° abrégé

*Rappel du dernier n° extérieur composé*

**1 1**

*Un n° programmé sur touche répertoire*

Lx correspondant à la personne que vous voulez appeler

*Avec protection contre intrusion ou bip*

**7 4** + n° de votre correspondant

*Signature ou substitution*

**7 5** + n° de votre poste + mot de passe + C + n° de votre correspondant

*Rappel automatique*

**1** +

*Intrusion/offre en tiers (sur poste de votre correspondant en communication)*

**3**

*Annonce vocale (sur poste de votre correspondant au repos)*

**3**

*Annonce vocale vers groupe de diffusion*

Composez le n° du groupe de diffusion ciblé

## RÉPONDRE AUX APPELS

*Interception d'appels* **1 3** + n° du poste qui sonne

*Interception de groupe* **1 4**

*Interception de la sonnerie générale* **1 5**

*Ouverture d'un portier* **7 0**

## EN COURS DE COMMUNICATION

*Modification du volume d'écoute du combiné*

- ou +

*Activer/désactiver le secret*

∅

*Mise en garde d'un correspondant*

Lx allumée

*Réponse à un nouvel appel*

Lx clignotante

*Va-et-vient entre 2 communications*

Lx clignotante

*Conférence*

Appel d'un deuxième correspondant + **3**

*Transfert d'un appel à un autre poste*

Composez le n° du poste + Programmation/Transfert

*Parcage d'appel*

Lx éteinte + **1 0** + code à 2 chiffres au choix + C

*Reprise de parcage sur n'importe quel poste*

**1 0** + code à 2 chiffres choisis

## RENVOI TEMPORAIRE DES APPELS

MARCHE A SUIVRE    ANNULATION

*Renvoi systématique*

**6 1** + N° de renvoi + C    Renvoi

*Renvoi sur non-réponse*

**6 2** + N° de renvoi + C    Renvoi

*Renvoi sur occupation*

**6 3** + N° de renvoi + C    Renvoi

*Renvoi sur non-réponse ou occupation*

**6 9** + N° de renvoi + C    Renvoi

*Renvoi "Ne pas déranger"*

**6 4**    Renvoi

*Suivi de vos appels sur le poste que vous utilisez*

**6 5** + votre n° de poste habituel + mot de passe    Renvoi (à partir de votre poste)

## RENVOI PRÉFÉRENTIEL DES APPELS

MARCHE A SUIVRE    ANNULATION

*Programmation*

Menu + **4** + composez le code du renvoi que vous souhaitez activer (61, 62...) + N° de renvoi + Programm./Transfert + C    Programmer un autre renvoi fixe

*Activation*

Renvoi    Renvoi

Renvoi	Renvoi	Renvoi
Programmation/Transfert	Programmation/Transfert	Programmation/Transfert
L4	L4	L4
L3	L3	L3
L2	L2	L2
L1	L1	L1